



EN166:2001  
EN 1731:2006

**Producator:** Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

**Numele și adresa organismului notificat care are eliberarea certificatului CE:**

**ECS GmbH - Notified Body No. : 1883**

Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany

(MODELS: BROWGUARDS PW96 VISORS PW99)

**BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number : 2797**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands

(MODELS: BROWGUARDS: PW90, PW91, PW93, PW91)

VISORS : PW92, PW94 VISOR CARRIER: PW58)

## RO GARNITURI /VIZIERA/SUPTORUL VIZIEREI

**Protecția ochilor în conformitate cu cerințele esențiale ale Regulamentului UE 2016/425 și cu cerințele generale ale standardului EN166: 2001 (și EN1731: 2006, acolo unde este cazul)**

### ATENȚIONARE

Acesta masca nu oferă protecție nelimitată a feței. Pentru protecția proprie, citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza această protecție a feței.

### DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Când nu se utilizează, se recomandă păstrarea ecranului de față într-o pungă de poliester curată și uscată pentru protecția vizorilor. Evitați contactul cu suprafețe dure sau cu obiecte ascuțite, care ar putea deteriora vizorul și să-i reducă protecția. Transport vizitatori și pavilionile de arc cu ambalajul său original (sac sau poli).

### INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Acesta masca de protecție a fost proiectată pentru siguranța dvs. personală. Trebuie să fie purtat pe întreaga durată a expunerii la pericole. Lucratorul să părăsească zona de lucru dacă apar amețeli sau iritații sau dacă scutul feței se deteriorează.

### CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Pentru a păstra produsul în stare bună:

1. Nu folosiți materiale abrazive, curățați și clătiți cu apă caldă cu săpun și ștergeți cu o cârpă moale.

2. Nu utilizați solvenți sau alcool puternic pentru curățare

### DOMENIUL DE UTILIZARE

Acest produs este conceput pentru a proteja utilizatorul împotriva rănirilor la ochi și față prin impact mecanic sau prin stropirea lichidelor. Ecranul pentru față este marcat pe protecția frunții și pe vizor cu o serie de numere și simboluri care indică producătorul, domeniul de utilizare, capacitățile de protecție și caracteristicile de performanță ale dispozitivului de protecție a feței. Semnele corespunzătoare pe ochelare și pe cadre sunt semnificate după cum urmează:

### MARCAREA OCULARULUI:

PW: Identificarea producătorului

A: Clasa optică

A: Simbol de protecție împotriva impactului cu energie înaltă (190 m / s)

B: Simbol de protecție împotriva impactului mediu de energie (120m / s).

F: Simbol de protecție împotriva impactului redus al energiei (45m / s).

S: Simbol de protecție împotriva creșterii robusteții - Rezistență la impact minim (5,1m / s).

T: Simbol de impact la temperaturi extreme (-5 ° C / + 55 °

C) - OPȚIONAL

**CE** :Marcajul CE de certificare

### MARCAREA FRAMERULUI:

PW: Identificarea producătorului

EN 166: Numărul standardului pe care produsul îl îndeplinește

EN1731: Numărul standardului pe care produsul îl îndeplinește (dacă este cazul - pentru ochiurile de plasă)

S: Simbol de protecție împotriva impactului cu energie înaltă (190 m / s)

B: Simbol de protecție împotriva impactului mediu de energie (120m / s).

F: Simbol de protecție împotriva impactului redus al energiei (45m / s).

S: Simbol de protecție împotriva creșterii robusteții - Rezistență la impact minim (5,1m / s).

T: Simbol de impact la temperaturi extreme (-5 ° C / + 55 °

C) - OPȚIONAL-

3: Domeniu de utilizare - Simbol de protecție împotriva picăturilor și stropilor de lichid.

**CE** : Marcajul CE de certificare

Dacă este necesară protecția împotriva particulelor lansate la viteze ridicate la temperaturi extreme, protectorul trebuie marcat cu litera T imediat după litera de impact, adică FT, BT sau AT. Dacă litera de impact nu este urmată de litera T, protectorul trebuie utilizat doar împotriva particulelor lansate la viteze mare la temperatura camerei

### ÎNLOCUIREA PIESELOR DE SCHIMB, ACCESORII ȘI INSTANȚII

#### PENTRU MONTAJ

PW90/PW91/PW93/PW96 - Utilizați numai piese de schimb originale. Pentru a înlocui viziera, trebuie să vă asigurați compatibilitatea marcajului și să aveți vizorul drept. Viziera este ținută în loc cu 5 cleme de rotație, situate pe marginea ecranului de navigare. Răsuciți cele 5 clipuri astfel încât sloturile pentru vizoare să fie eliberate, iar viziera să fie liberă de ecranul de navigare. Pentru a monta un nou parasolar, localizați fantele de vizibilitate și plasați-le peste cele 5 cleme de rotație, rotiți banda capului de prindere într-o poziție descendentă, blocând viziera în poziție. Scoateți capacul pentru filmul de protecție îndepărtându-l.

#### DURATA DE UTILIZARE

Controlați periodic gradul de uzură. Atunci când protectorul de față a devenit fragil, trebuie să fie înlocuit.

În general, nu există un termen de folosință pentru un vizor. Cu toate acestea, vizierele de ochiuri ar trebui înlocuite atunci când au suferit lovitură care descoperă ochii sau când acestea sunt acoperite de impunitate ce nu pot fi îndepărtate.

#### ATENȚIONARE:

Acest produs este destinat protecției feței împotriva riscurilor moderate de impact, dar NU este de indistructibil.

Nu modificați sau schimbați produsul.

Ecranul zgâriat reduce viziunea și reduce serios protecția și trebuie imediat înlocuit.

Verificați întotdeauna cu personalul de supraveghere pentru a vă asigura că aveți o protecție adecvată în ceea ce privește condițiile de muncă, consultați standardele europene relative.

Materialele care pot intra în contact cu pielea purtătorului pot provoca reacții alergice la persoanele sensibile.

Marcajele de pe vizor și suportul pentru vizor trebuie să fie în conformitate cu protecția prevăzută (adică marcajele F trebuie să fie pe ambele capete și pe suport pentru a se confirma rezistența la impact redusă pentru energie).

Dacă simbolurile F, B și A nu sunt comune atât pentru ochi, cât și pentru cadru, atunci nivelul inferior va fi cel semnat cu protectorul complet al ochilor.

#### DISPOZITIE

Deoarece garnitura, vizorul și componentele sale sunt supuse murdăriei, prafului și lichidelor etc. Acestea nu pot fi reciclate. Dacă produsul trebuie eliminat, acesta trebuie aruncat ca deșeu solid. Consultați regulamentele autorităților locale pentru consiliere și locații privind depozitarea.